

XTS-617

BeatWave

Parlante portátil con luces LED



Hasta 15 h de reproducción¹



Bluetooth® v5.3-compatible



TWS³ True Wireless Stereo



RMS Total



Reproducción de audio por USB/ microSD™



Efectos de luz LED

Características

- Parlante portátil con tecnología inalámbrica y micrófono incorporado, para llamadas a manos libres.
- Luces LED de colores para transformar cualquier ambiente.
- Reproduce música fácilmente desde una unidad USB, una tarjeta de memoria o un dispositivo que cuente con un conector de audio de 3,5 mm.
- Tecnología TWS (True Wireless Stereo), diseñada para conectar y transmitir audio a través de dos unidades idénticas simultáneamente.²

Especificaciones

Información general	
Tipo	Parlante portátil inalámbrico con luces LED
Potencia máxima de salida (RMS nominal)	5W
Entrada CC máxima (corriente/voltaje)	CC5V/1A
Botones	• Encendido • Efectos de luz • Volumen - • Modo • Volumen +
True Wireless Stereo	Si ²
Parlante	
Unidad de controlador	52 mm
Salida de potencia máxima (RMS nominal)	5W
Frecuencia	150Hz ±30%Hz
Impedancia	4 ±15%Ω
Sensibilidad	83 ±3dB
Relación señal-ruido	75 ±3dB
THD	5%
Micrófono incorporado	
Directividad	Omnidireccional
Frecuencia	50Hz-12kHz
Impedancia	2,2kΩ
Sensibilidad	-38 dB
Conectividad	
Tiempo de conexión	• Compatible con Bluetooth® v5.3 • Entrada AUX de 3,5 mm
Ranura para tarjeta de memoria	• Puerto USB • Puerto para tarjeta de memoria
Frecuencia de RF inalámbrica	Tarjeta microSD™ de hasta 32 GB
Alcance inalámbrico	2,4 GHz
Batería	Hasta 9,7 m ³
Tipo	1200 mAh
Tiempo de carga	2 h
Tiempo de funcionamiento de la batería ¹	• Volumen al 100%, luces encendidas: 2 horas
	• Volumen al 100%, luces apagadas: 3 horas
	• Volumen al 50%, luces encendidas: 5 horas
	• Volumen al 50%, luces apagadas: 15 horas
Método de carga	USB-C® 5 VDC
Información adicional	
Dimensiones del producto	8,9 x 8,9 x 15,2 cm
Peso del Producto	340 g
Longitud del cable de carga	50 cm
Contenido del empaque	Parlante, cable de carga USB-C®, manual de usuario
Garantía	1 año

1. El tiempo de reproducción puede variar según el uso y la configuración de cada usuario.

2. Segundo parlante no incluido. La función TWS solo funciona con parlantes del mismo tipo y modelo.

3. La estimación del alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea recta entre dispositivos.

