



XTR-1002

Regulador automático de voltaje



Regulador
automático
de voltaje



Plástico
retardador
de llama



8 tomacorrientes
universales



1 año de
garantía



1000VA
500W

Especificaciones

General

Capacidad 1000VA/500W

Entrada

Tensión nominal 115V

Margen de tensión 92-138VCA

Frecuencia 50/60Hz (detección automática)

Joules 140J

Tipo de enchufe NEMA 5-15P

Salida

Tomacorrientes 8 tomacorrientes NEMA universales
(4 con regulador de voltaje AVR /
4 con protección contra sobretensión solamente)

Margen de tensión 103-126VCA

Frecuencia 50/60Hz

Pasos de regulación 2 pasos (1 de elevación más reducción constante)

Indicadores visuales

Luz LED Led azul de conexión

Características físicas

Interruptor de conexión Interruptor de encendido / apagado con reposición manual

Cubierta Fabricada con material resistente

Color Negro

Longitud del cable 1m

Dimensiones 23x7,4x7cm

Peso 0,95kg

Información adicional

Garantía Un año